

УТВЕРЖДЕН
КШЮЕ.421451.002ИМ55–УЛ



ОКПД2 26.51.52.000

СИСТЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
«СТРУНА+»

Инструкция по монтажу, пуску и регулированию.

Монтаж и демонтаж ДПУ-Ц КШЮЕ.407712.355, -01 ... -05

Часть 56 КШЮЕ.421451.002ИМ55

Содержание

Введение	3
1 Подготовка резервуара к монтажу	3
2 Подготовка и монтаж ДПУ-Ц	4
3 Демонтаж ДПУ-Ц	8
Приложение А Подключение ДПУ-Ц к УР, УР2, УР3 через КК1	9
Приложение Б Перечень ссылочных документов	12

В документе используются следующие сокращения:

БДУ – блок датчиков уровня;
ДПУ-Ц - датчик предельных уровней;
КК1 - клеммная коробка;
НБ - нефтебаза;
П - понтон;
УР, УР2, УР3 - устройство распределительное;
ЯТ - ячейка терминальная.

Настоящая инструкция устанавливает порядок монтажа и демонтажа ДПУ-Ц НБ/П КШЮЕ.407712.355, -01 ... -05 (рисунки 2.3 ... 2.6).

Варианты подключения ДПУ-Ц к УР, УР2, УР3 приведены в руководстве по эксплуатации КШЮЕ.421451.002РЭ (таблица 1.2). ДПУ-Ц подключаются к УР, УР2, УР3 через КК1.

Перед началом монтажа необходимо изучить инструкцию по монтажу, пуску и регулированию КШЮЕ.421451.002ИМ.

Перечень ссылочных документов приведён в Приложении Б.

1 Подготовка резервуара к монтажу

1.1 ДПУ-Ц комплектуется фланцами с направляющей (два варианта исполнения согласно таблице 1: диаметром D 140 мм и 210 мм), обеспечивающими водозащищенность и вертикальное положение ДПУ-Ц. Для установки ДПУ-Ц в резервуар Заказчик должен предварительно подготовить место на крышке (люке) резервуара в соответствии с рисунком 1.1.

Таблица 1

Обозначение ДПУ-Ц	Размер, мм		
	D	D1	D2
КШЮЕ.407712.355, -02	140	120	100
КШЮЕ.407712.355-01, -03, -04, -05	210	180	160




Рисунок 1.1 – Посадочное место для ДПУ-Ц

1.2 Подготовить посадочные места для КК1. Габаритные и установочные размеры КК1 приведены в Приложении А.

При выборе мест расположения КК1 необходимо учитывать следующее:

- схема соединений УР, УР2, УР3, КК1 и ДПУ-Ц приведена в инструкции по монтажу, пуску и регулированию КШЮЕ.421451.002ИМ;

- в самой удалённой от УР, УР2, УР3 КК1 должны быть установлены ячейка ЯТ с терминальными резисторами для согласования с линией связи и заглушка в неиспользуемом кабельном вводе;

- ДПУ-Ц поставляется с кабелем длиной 2 м, поэтому КК1 должна размещаться рядом с ДПУ-Ц (по заказу ДПУ-Ц может поставляться с кабелем длиной до 20 м);

- расстояние по кабелю от УР, УР2, УР3 до КК1 с ячейкой ЯТ не должно превышать 1200 м. **ВНИМАНИЕ! Эксплуатация ДПУ-Ц без КК1 с ячейкой ЯТ не допускается.**

1.3 К местам установки ДПУ-Ц и КК1 должны быть предварительно подведены шины заземления, выполненные из медного провода сечением не менее 4 мм² и оканчивающиеся наконечниками с диаметром отверстия 5,5 мм для ДПУ-Ц и 4,5 мм для КК1. Сопротивление шин заземления не должно превышать 4 Ом.

1.4 Проложить кабели от УР, УР2, УР3 до КК1 в заземлённых металлических трубах или металлокабелях с запасом 0,5 м на концах.

2 Подготовка и монтаж ДПУ-Ц

2.1 Подготовка

2.1.1 Извлечь ДПУ-Ц из транспортной тары, при этом необходимо принять меры предосторожности, предотвращающие механические повреждения бую.

2.1.2 Проверить маркировку заводского номера ДПУ-Ц на корпусе контроллера и на бую, при его наличии.

Примечание – Маркировка на бую должна быть сориентирована относительно контроллера (надпись на бую не должна быть перевернута).

ВНИМАНИЕ! – Варианты исполнений КШЮЕ.407712.355, -01, -04 допускают возможность регулировки уровня срабатывания (рисунок 2.2). Для регулировки необходимо отвернуть штуцер 20, установить блок датчиков ДПУ-Ц в нужное положение и затянуть штуцер.

2.2 Монтаж ДПУ-Ц

2.2.1 Установить на посадочное место ДПУ-Ц резиновую прокладку, входящую в комплект поставки.

2.2.2 Установить ДПУ-Ц на посадочное место на крышке резервуара.

ВНИМАНИЕ! При опускании ДПУ-Ц в резервуар не подвергать буй механическим воздействиям.

2.2.3 Закрепить фланец ДПУ-Ц.

2.2.4 Подключить ДПУ-Ц к контуру заземления объекта с помощью шины заземления 13, показанной на рисунках 2.3 – 2.6 (в комплект поставки не входит).

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация ДПУ-Ц без заземления категорически запрещается.

2.2.5 Подключение ДПУ-Ц к УР, УР2, УР3

2.2.5.1 Закрепить КК1 на посадочном месте.

2.2.5.2 Снять крышку с КК1 и соединить КК1 с контуром заземления объекта с помощью шины заземления (в комплект поставки не входит).

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация КК1 без заземления категорически запрещается.

2.2.5.3 Продеть кабели ДПУ-Ц, КК1 - УР, УР2, УР3, через кабельные вводы КК1 (Приложение А).

2.2.5.4 Разделать кабель согласно рисунку 2.1, отмаркировать, обжать наконечниками, подключить к клеммникам КК1 согласно маркировке и схеме подключения ДПУ-Ц к УР, УР2, УР3, приведённой в инструкции по монтажу, пуску и регулированию КШЮЕ.421451.002ИМ. Проверить наличие заглушки в неиспользуемом кабельном вводе.

Примечание – ДПУ-Ц поставляется с разделанным кабелем. Для облегчения прохождения кабельного ввода рекомендуется предварительно обернуть жилы кабеля клейкой лентой.

2.2.5.5 Установить крышку КК1 на место и закрепить винтами.

2.2.5.6 Опломбировать КК1.

2.2.5.7 Надеть на ДПУ-Ц защитный чехол из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация ДПУ-Ц без защитного чехла не допускается.






Рисунок 2.1 – Разделка и маркировка кабелей УР, УР2, УР3 - КК1, КК1 - КК1

Примечание – допускается вместо маркеров 1 – 4 наносить кольцевые полосы пишущим маркером, при этом число полосок должно соответствовать номеру жилы кабеля.




- 20 - штуцер
- 21 - кольцо
- 22 - шайба
- 23 - прокладка
- 24 - втулка
- 25 - прокладка

Рисунок 2.2 – Узел регулировки положения




- 1 - контроллер
- 2 - БДУ
- 3 - шина соединительная
- 4 - кабель ДПУ-Ц
- 6 - верхнее ограничительное кольцо
- 8 - крышка контроллера
- 9 - прокладка
- 10 - фланец
- 13 - шина заземления (в комплект поставки не входит)
- 14 - узел регулировки положения
- 15 - прокладка
- 16 - зонтик
- 17 - пружинный механизм с магнитной системой
- 18 - трос
- 19 - груз

Рисунок 2.3 – ДПУ-Ц (НБ/П)
КШЮЕ.407712.355, -01




- 1 - контроллер
- 2 - БДУ
- 3 - шина соединительная
- 4 - кабель ДПУ-Ц
- 6 - верхнее ограничительное кольцо
- 8 - крышка контроллера
- 9 - прокладка
- 10 - фланец
- 11 - гайка
- 12 - прокладка
- 13 - шина заземления (в комплект поставки не входит)
- 16 – зонтик
- 17 - пружинный механизм с магнитной системой
- 18 - трос
- 19 - груз

Рисунок 2.4 – ДПУ-Ц (НБ/П)
КШЮЕ.407712.355-02, -03



- 1 - контроллер
- 2 - БДУ
- 3 - шина соединительная
- 4 - кабель ДПУ-Ц
- 6 - верхнее ограничительное кольцо
- 8 - крышка контроллера
- 9 - прокладка
- 10 - фланец
- 13 - шина заземления (в комплект поставки не входит)
- 14 - узел регулировки положения
- 15 - прокладка
- 16 - зонтик
- 17 - пружинный механизм с магнитной системой
- 18 - трос
- 20 - буй

Рисунок 2.5 – ДПУ-Ц (НБ/П)
КШЮЕ.407712.355-04



- 1 - контроллер
- 2 - БДУ
- 3 - шина соединительная
- 4 - кабель ДПУ-Ц
- 6 - верхнее ограничительное кольцо
- 8 - крышка контроллера
- 9 - прокладка
- 10 - фланец
- 11- гайка
- 12 - прокладка
- 13 - шина заземления (в комплект поставки не входит)
- 16 – зонт
- 17 - пружинный механизм с магнитной системой
- 18 - трос
- 20 - буй

Рисунок 2.6 – ДПУ-Ц (НБ/П)
КШЮЕ.407712.355-05

3 Демонтаж ДПУ-Ц

3.1 Снять защитный чехол с ДПУ-Ц.

3.2 Снять крышку КК1, отстыковать кабели от клеммников, извлечь кабели из кабельных вводов, изолировать жилы отстыкованных кабелей. Установить крышку КК1 на место и закрепить её.

3.3 Отсоединить от КК1 и фланца ДПУ-Ц шины заземления 13.

3.4 Отсоединить фланец ДПУ-Ц от крышки резервуара и извлечь ДПУ-Ц из резервуара.


ВНИМАНИЕ! При извлечении из резервуара необходимо следить за сохранностью буя.

3.5 Снять КК1 с посадочного места (при необходимости).

3.6 Уложить КК1 и ДПУ-Ц в тару завода-изготовителя.


Если ДПУ-Ц транспортируется без тары завода-изготовителя, то необходимо надеть на контроллер ДПУ-Ц защитный чехол и принять меры от попадания влаги и грязи и механических повреждений буя и труб.

ВНИМАНИЕ! Транспортирование ДПУ-Ц без принятия вышеуказанных мер защиты не допускается.



- 1 – крышка (на рисунке не показана)
2 – корпус
3 – кабельный ввод
4 – ячейка ЯКК1
5 – ячейка ЯТ
6 – зажим заземления
7 – шина заземления
(в комплект поставки не входит)

Рисунок А.2– КК1 (2-й вариант корпуса)
(Высота КК1 – 57 мм)



- 1 – крышка (на рисунке не показана)
- 2 – корпус
- 3 – кабельный ввод
- 4 – ячейка ЯКК1
- 5 – ячейка ЯТ
- 6 – зажим заземления
- 7 – шина заземления
(в комплект поставки не входит)

Рисунок А.3 – КК1 (3-й вариант корпуса)
(Высота КК1 – 57 мм)

Приложение Б
(справочное)

Перечень ссылочных документов

Обозначение	Наименование
КШЮЕ.421451.002РЭ	Системы измерительные «СТРУНА+». Руководство по эксплуатации
КШЮЕ.421451.002ИМ	Системы измерительные «СТРУНА+». Инструкция по монтажу, пуску и регулированию